

型番		2407A	2408
VDC	レンジ	320mV、3.2V、32V、320V、600V	200mV、2V、20V、600V
	分解能	100 $\mu$ V、1mV、10mV、100mV、1V	100 $\mu$ V、1mV、10mV、1V
	基本確度	$\pm(1.2\%rdg+1dgt)$	
VAC	レンジ	3.2V、32V、320V、600V	200mV、2V、20V、600V
	分解能	1mV、10mV、100mV、1V	100 $\mu$ V、1mV、10mV、1V
	基本確度	$\pm(1.5\%rdg+4dgt)$ 50/60Hz	$\pm(2\%rdg+1dgt)$ 、50Hz-500Hz
ADC	レンジ	320 $\mu$ A、3200 $\mu$ A、32mA、320mA、10A	2mA、20mA、200mA、10A
	分解能	0.1 $\mu$ A、1 $\mu$ A、10 $\mu$ A、100 $\mu$ A、10mA	0.1 $\mu$ A、10 $\mu$ A、100 $\mu$ A、10mA
	基本確度	$\pm(2.0\%rdg+4dgt)$ 、 $\pm(3.0\%rdg+1dgt)$ for 20A	$\pm(1.5\%rdg+1dgt)$ 、 $\pm(3.0\%rdg+1dgt)$ for 20A
AAC	レンジ	320 $\mu$ A、3200 $\mu$ A、32mA、320mA、10A	200 $\mu$ A、20mA、200mA、10A
	分解能	0.1 $\mu$ A、1 $\mu$ A、10 $\mu$ A、100 $\mu$ A、10mA	0.1 $\mu$ A、10 $\mu$ A、100 $\mu$ A、10mA
	基本確度	$\pm(2.5\%rdg+4dgt)$ 50/60Hz $\pm(3.5\%rdg+1dgt)$ 50/60Hz for 20A	$\pm(2.0\%rdg+4dgt)$ for 10A $\pm(3.5\%rdg+4dgt)$
抵抗	レンジ	320 $\Omega$ 、3.2k $\Omega$ 、31k $\Omega$ 、310 $\Omega$ 、3.1M $\Omega$ 、31M $\Omega$	200 $\Omega$ 、20k $\Omega$ 、200k $\Omega$ 、20M $\Omega$
	分解能	100m $\Omega$ 、1 $\Omega$ 、10 $\Omega$ 、100 $\Omega$ 、1k $\Omega$ 、10k $\Omega$	100m $\Omega$ 、10 $\Omega$ 、100 $\Omega$ 、10k $\Omega$
	基本確度	$\pm(1.0\%rdg+3dgt)$ 、 $\pm(1.5\%rdg+2dgt)$ for 3.1M $\Omega$	$\pm(1.5\%rdg+4dgt)$ 、 $\pm(3.0\%rdg+4dgt)$ for 20M $\Omega$ $\pm(5.0\%rdg+5dgt)$ for 31M $\Omega$